



Dual Mod 4G LTE Bas-Konuş ve UHF Analog Telsiz

IP-79

Bas-Konuş ve Analog Telsiz İçin Çift Buton Dizaynı

- 4 çalışma modu (Bas-Konuş, Analog, Karışık mod, Aktarıcı mod)
- Sınırsız kapsama sahası, ülke çapında haberleşme
- Bas-Konuş ve Analog sistemler arasında kolayca geçiş imkanı
- Bas-Konuş ve Analog sistemleri birbirine aktarma modu
- Havadan programlama imkanı ile kablosuz güncelleme
- Dahili GPS Alıcısı ile konum takibi
- Dahili kayıt ve kayıttan dinleme imkanı
- Grup ve özel çağrılarını destekler, rehberden çağrı yapılabilir
- Düşük batarya seviyesi uyarısı
- Aydınlatmalı renkli LCD ekran
- 4000mAh yüksek kapasiteli batarya



| | | |
|----------------------------|---|---|
| Genel | Çalışma Voltajı | 7.4V DC |
| | İşletim Sistemi | Linux Sistem |
| | Dil | İngilizce |
| | Anten Bandı | 400-470Mhz |
| | Ekran Boyutu | 1.77 inç |
| | Batarya Kapasitesi | 4000mah Li-Ion |
| | Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +60°C |
| | Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| | Kulaklık | Çift Bas-konuş Butonlu Kulaklık-mikrofon Seti |
| | Boyutlar | 123mm x 61mm x 39mm |
| | Ağırlık | 299 gr |
| | LTE FDD Frekanslar | B1 |
| B3 | | Tx Frekansı: 1710~1785MHz Rx Frekansı: 1805~1880MHz |
| B5 | | Tx Frekansı: 824~849MHz Rx Frekansı: 869~894MHz |
| B8 | | Tx Frekansı: 880~915MHz Rx Frekansı: 925~960MHz |
| LTE TDD Frekanslar | B38 | Tx Frekansı: 2570~2620MHz Rx Frekansı: 2570~2620MHz |
| | B39 | Tx Frekansı: 1880~1920MHz Rx Frekansı: 1880~1920MHz |
| | B40 | Tx Frekansı: 2300~2400MHz Rx Frekansı: 2300~2400MHz |
| | B41 | Tx Frekansı: 2555~2655MHz Rx Frekansı: 2555~2655MHz |
| WCDMA Frekanslar | B1 | Tx Frekansı: 1920~1980MHz Rx Frekansı: 2110~2170MHz |
| | B8 | Tx Frekansı: 880~915MHz Rx Frekansı: 925~960MHz |
| TDSCDMA Frekanslar | B34 | Tx Frekansı: 2010~2025MHz Rx Frekansı: 2010~2025MHz |
| | B39 | Tx Frekansı: 1880~1920MHz Rx Frekansı: 1880~1920MHz |
| CDMA Frekansı | | EVDO Rev.A800M |
| GSM Frekanslar | | 900/1800MHz |
| Analog Telsiz | Alıcı Hassasiyeti | -106dBm |
| | RF Çıkış Gücü | 23 dBm~ 25 dBm |
| | Frekans Bandı | 400-470MHz |
| | Kanal Sayısı | 200 |
| | Frekans Kararlılığı | ±1ppm |
| | Alıcı Hassiyeti | 0.2µV @ 12dB SINAD |
| | Yan Kanal Seçiciliği | ≤-60dB@12.5KHz |
| | Karşılıklı Düzeltme | ≥65dB |
| | Sahte Tepkime | ≥70dB |
| | Ses Tepkimesi | +1~-3dB |
| | Ses Bozulması | <5% |
| | Ses Çıkış Gücü | 1.5W |
| | FM Gürültü | ≥45dB@25KHz /≥40dB @12.5KHz |
| | RF Çıkış Gücü | Yüksek:4W Düşük:1W |
| | Göndermede Çektiği Akım | ≤1.6A |
| | FM Modülasyonu | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
| | FM Bozulma | <5% |
| | FM Gürültü | ≥45dB@25KHz /≥40dB@12.5KHz |
| Yan Kanal Gücü | ≤-60dB@12.5KHz | |
| Ses Tepkimesi | +1~-3dB | |
| İstenmeyen Yayılım (Anten) | 9KHz-1GHz: ≤-36dBm 1GHz-12.75GHz: ≤-30dBm | |

Standart Aksesuarlar



ELEKTRONİK SİSTEMLER TİC. LTD. ŞTİ.

Uğur Mumcu Caddesi No: 89/1-2 G.O.P 06700 ANKARA

Tel: (0312) 447 07 68 (Pbx) - Fax: (0312) 447 07 71

E-posta: tekser@tekselelektronik.com.tr

Web: www.tekselelektronik.com.tr



Türkiye Distribütörü

