

RADIOCOM

PMR446 Lisanssız El Telsizi

LT05



Ultra İnce
Gövde



TYPE-C
Şarj Desteęi



Uzun Bekleme
Süresi



Ses Karıştırma
(Scrambler)



Kanal
Tarama



Eller Serbest
Fonksiyonu (VOX)

RADIOCOM

LT05

PMR446 Lisanssız El Telsizi

Teknik Özellikler

Genel Özellikler	
Frekans Bandı:	446.00625 - 446.19375MHz
Kanal Sayısı:	16 kanal kapasitesi
Modülasyon Tipi:	FM (11K0F3E)
Frekans Kararlılığı:	± 2.5 ppm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20°C ~ +50°C
Çalışma Voltajı:	3.7V DC
Anten Empedansı:	50 Ohm
Boyutlar (mm):	139x55x26
Ağırlık (gr):	115

Gönderme	
RF Çıkış Gücü:	≤ 0.5 W
Azami Çekilen Akım:	≤ 1300 mA
Azami Sapma:	≤ 2.5 KHz
Sapma Gücü:	≤ 7.5 uW
Yan Kanal Gücü:	≤ 60 dB
Sinyal Gürültü Oranı:	≥ 45 dB
Modülasyon Hassasiyeti:	8~12mV
CTCSS & DCS Sapma:	0.4 ± 0.1 KHz

Alma	
Alma Hassasiyeti:	-122dBm (12dB SINAD)
Ses Çıkış Gücü:	≥ 500 mW
Ses Bozulması:	$< \%10$
İntermodülasyon:	≥ 65 dB
Yan Kanal Seçiciliği:	≥ 60 dB
Parazit Yansımaları Bastırma:	≥ 70 dB
Azami Alma Akımı:	≤ 350 mA
Ses Yanıtı:	+1 ~ -3dB

Not: Teknolojik iyileştirmeler nedeniyle önceden haber verilmeksizin teknik özellikler değiştirilebilir.

Temel Özellikler

- Lisanssız ve ücretsiz haberleşme imkanı
- Diğer PMR446 telsizlerle haberleşebilir
- Küçük ve ergonomik boyutlu
- Gövde ile bütünleşik sağlam anten
- 16 farklı kanal tanımlanabilir
- 50 farklı CTCSS kodu tanımlanabilir
- 208 farklı DCS kodu tanımlanabilir
- Kanal tarama fonksiyonu
- Meşgul kanal kilidi (BCL)
- Gönderme zaman sınırlayıcı (TOT)
- Eller serbest görüşme imkanı (VOX)
- Batarya koruma ve tasarruf modu
- Temiz ve yüksek ses çıkışı
- Programlanabilir yan tuşlar
- Ses karıştırma (Scrambler) özelliği
- Düşük batarya seviye uyarısı
- Değiştirilebilir Li-Ion batarya
- 1000mAh kapasiteli batarya
- Type-C soketli şarj desteği
- Kulaklık-mikrofon seti takılabilir
- Bilgisayar ile programlanabilir

Standart Paket İçeriği



Li-Ion Batarya



Şarj Adaptörü



Şarj Kablosu



Kemer Klipsi



El Askısı



Kullanım Kılavuzu

YETKİLİ BAYİ

