

RADIOCOM



2 YIL
Garantili

BT10

Bas-Konuş El Telsizi

- Ülke çapında sınırsız kapsama alanı
- Öncelikli çağrı ve acil durum çağırısı
- Dahili GPS alıcısı ile konum takibi
- 4000mAh kapasite Li-Ion batarya
- Türkçe menü ile kolay kullanım



0 312 447 07 68

www.tekserelektronik.com.tr

tekser@tekserelektronik.com.tr

RADIOCOM BT10

Bas-Konuş El Telsizi

Teknik Özellikler

2G / 4G Frekans Bantları:	LTE FDD: B1, B3, B5, B8, B20, B28 LTE TDD: B38, B40, B41 GSM: 900, 1800
Modem:	Quectel EC600U-EU
İşletim Sistemi	RTOS
Çalışma Voltajı:	3.7V DC
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-30°C ~ +60°C
Saklama Sıcaklığı:	-40°C ~ +85°C
Boyutlar (W x D x H):	120mm × 60mm × 36mm
Ağırlık:	185gr (batarya, anten ve klips ile)
Batarya Kapasitesi	4000mAh
Şarj Girişi:	Type-C
Dil Desteği:	Türkçe / İngilizce
Ses Çıkış Gücü:	2W
Alma Hassasiyeti:	-106dBm
RF Çıkış Gücü:	+23dBm ~ +25dBm
Ekran:	1.44 inç Mono LCD
Ekran Çözünürlüğü:	128*64 piksel
Simkart:	Dual Slot
GPS:	Standart, dahili
Anten:	Gövde ile bütünleşik, dahili

Temel Özellikler

- Ülke çapında sınırsız haberleşme imkanı
- Küçük ve ergonomik boyutlu
- Tüm GSM operatörlerini destekler
- Özel, Grup, Acil ve Genel çağrı modları
- Konuşma önceliği atanabilir
- Ses kayıt ile geçmiş çağrılar dinlenebilir
- Geniş Mono LCD Ekran
- Dahili GPS alıcısı ile konum takibi
- Konuşma izni uyarı tonu
- Son gelen çağrı tekrar dinlenebilir
- Havadan programlanabilir
- Bilgisayar ile programlanabilir
- Yazılımı güncellenebilir
- Gönderme zaman sınırlayıcı
- Programlı ön ve yan butonlar
- Yüksek kapasiteli Li-Ion batarya
- Türkçe ve İngilizce dil desteği

STANDART PAKET İÇERİĞİ

- Telsiz Gövdesi
- 4000mAh Li-Ion Batarya
- AC/DC Adaptör
- Type-C Şarj Kablosu
- Kemer Klipsi
- Kullanıcı Kılavuzu
- Garanti Belgesi



ELEKTRONİK SİSTEMLER TİC. LTD. ŞTİ.

Uğur Mumcu Caddesi No: 89/1-2 G.O.P. 06700 ANKARA

Tel: (0312) 447 07 68 (Pbx) - Fax: (0312) 447 07 71

E-posta: tekser@tekselelektronik.com.tr

Web: www.tekselelektronik.com.tr



YETKİLİ BAYİ

