



## 4G LTE BAS-KONUŞ EL TELSİZİ



# IP-88



Bas-Konuş Butonu



Android



Dokunmatik Ekran



GPS



Bluetooth



Wi-Fi



- Dünya çapında sınırsız kapsama sahası
- Grup ve rehberden özel çağrılar
- Havadan kablosuz programlama imkanı
- Dahili GPS alıcısı ile konum takibi

- 2.4 inç renkli LCD ekran
- Android işletim sistemi
- 2G, 3G, 4G ve Wi-Fi ağlar
- Ön ve arka kameralar

- Öncelikli çağrı
- Acil çağrı modu
- Konuşma izin tonu
- Dokunmatik ekran

## Ağ Frekansları

LTE FDD frekansları		WCDMA frekansı	
B1	Tx frekansı: 1920 ~ 1980MHz Rx frekansı: 2110 ~ 2170MHz	B1	Tx frekansı: 1920 ~ 1980MHz Rx frekansı: 2110 ~ 2170MHz
B3	Tx frekansı: 1710 ~ 1785MHz Rx frekansı: 1805 ~ 1880MHz	B2	Tx frekansı: 1850 ~ 1910MHz Rx frekansı: 1930 ~ 1990MHz
B5	Tx frekansı: 824 ~ 849MHz Rx frekansı: 869 ~ 894MHz	B5	Tx frekansı: 824 ~ 849MHz Rx frekansı: 869 ~ 894MHz
B7	Tx frekansı: 2500 ~ 2570MHz Rx frekansı: 2620 ~ 2690MHz	B8	Tx frekansı: 880 ~ 915MHz Rx frekansı: 925 ~ 960MHz
B8	Tx frekansı: 880 ~ 915MHz Rx frekansı: 925 ~ 960MHz	TD-SCDMA frekansı	
B20	Tx frekansı: 791 ~ 821MHz Rx frekansı: 832 ~ 862MHz	B34	Tx frekansı: 2010 ~ 2025MHz Rx frekansı: 2010 ~ 2025MHz
B28	Tx frekansı: 703 ~ 748MHz Rx frekansı: 758 ~ 830MHz	B39	Tx frekansı: 1880 ~ 1920MHz Rx frekansı: 1880 ~ 1920MHz
LTE TDD frekansları		EVDO frekansı: Rev.A 800MHz	
B38	Tx frekansı: 2570 ~ 2620MHz Rx frekansı: 2570 ~ 2620MHz	CDMA frekansı: 1X	
B39	Tx frekansı: 1880 ~ 1920MHz Rx frekansı: 1880 ~ 1920MHz	GSM frekansı: 850/900/1800 / 1900MHz	
B40	Tx frekansı: 2300 ~ 2400MHz Rx frekansı: 2300 ~ 2400MHz		
B41	Tx frekansı: 2555 ~ 2655MHz Rx frekansı: 2555 ~ 2655MHz		
İşlemci	Qualcomm MSM8909 (Dört çekirdekli 1.1GHz işlemci)		
SIM kart	Tek sim kart slotlu		
Bas-Konuş Butonu	Mevcut		
Navigasyon Butonları	Mevcut		
Acil Çağrı Butonu	Mevcut		
Titreşim	Mevcut		
İşletim Sistemi	Android 5.1.1		
Antenler	Tüm 2G, 3G, 4G ağlar ve GPS, Wi-Fi, Bluetooth için dahili anten		
Çalışma Gerilimi	3.7V DC		
Rx Hassasiyeti	-106dbm		
Azami Tx Çıkış Gücü	+23dBm ~ +25dBm @ Tüm bitler		
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ +60 ° C		
Saklama Sıcaklığı	-40 ~ +85 ° C		
Ses Çıkış Gücü	2W @ %10 bozulma		

Ağlar		Batarya ve Konnektörler	
4G	FDD LTE, TDD LTE	Kapasite (mAh)	≥4000mAh
3G	WCDMA, TDSCDMA, CDMA2000	Şarj Cihazı	5V DC 1.2A Priz Tipi Adaptör
2G	GSM, CDMA	USB Kablo	Micro-USB 5Pin
WI-FI	Destekler	Kulaklık Soket Tipi	Motorola M5 Tip
Bluetooth	BT 4.0	Şarj Yöntemi	Cihaz üzerinden ya da harici
Ekran		Diğerleri	
LCD	2.4 inç SPI renkli ekran Çözünürlük: QVGA 320*240	Renk	Siyah
Dokunmatik Panel	Kapasitif	Dil Seçeneği	Çoklu Dil Seçeneği
Kapasite		Kamera	
Dahili Hafıza	8GB (Opsiyonel 16GB)	Arka Kamera	5MP Flaşlı
Harici Hafıza	Micro-SD kart destekler ( T-FLASH kart ) , Azami: 32GB	Front camera	2MP
RAM	1GB (Opsiyonel 2GB)	Ölçüler	
		Boyutlar	122mm*58mm*26mm
		Ağırlık	129gr

YETKİLİ BAYİ

